Карточка 1

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(13, 2); (11, 12); (–12, 12); (2, –2); (–10, –10); (6, –5); (2, 8); (9, 10); (1, 13).

Укажите **наибольшее целое** значение параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа **напечатает «NO» семь раз**

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 12)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Yes	No

Значения A

Карточка 2

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(13, 2); (11, 12); (–12, 12); (2, –2); (–10, –10); (6, –5); (2, 8); (9, 10); (1, 13).

Укажите **количество целых** значений параметра *A*, при которых для указанных входных данных программа напечатает **«NO» пять раз**.

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 12)
  then
    writeln("YES")
  else
    writeln("NO")
end.
```

Yes	No

Значения A

Карточка 3

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5).

Укажите **количество целых** значений параметра *A*, при которых для указанных входных данных программа напечатает «**YES» шесть раз.**

```
var s, t, A: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
readln(A);
if (s > 10) or (t > A)
  then writeln("YES")
  else writeln("NO")
end.
```

Yes	No

Значения A

Карточка 4

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5).

Укажите **наибольшее целое** значение параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа напечатает **«NO» три раза.**

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > 10) or (t > A)
  then writeln("YES")
  else writeln("NO")
end.
```

Yes	No

Значения A

Карточка 5

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5).

Укажите **целое значение** параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа напечатает **«YES» пять раз.**

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > 10) or (t > A)
  then writeln("YES")
  else writeln("NO")
end.
```

Yes	No

Значения A

Карточка 6

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных *s* и *t* вводились следующие пары чисел:

(13, 2); (11, 12); (–12, 12); (2, –2); (–10, –10); (6, –5); (2, 8); (9, 10); (1, 13).

Укажите **наибольшее целое** значение параметра *A*, при котором для указанных входных данных программа напечатает **«NO» два раза.**

```
var s, t, A: integer;
begin
 readln(s);
 readln(t);
 readln(A);
 if (s > A) or (t > 12)
  then
   writeln("YES")
  else
   writeln("NO")
end
```

Yes	No

Значения A